

ADAM-4056S ADAM-4056SO ADAM-4060 ADAM-4068

12 路汇点型隔离数字量输出模块
12 路源点型隔离数字量输出模块
4 路继电器输出模块
带 Modbus® 和 LED 的 8 路继电器输出模块



ADAM-4056S/4056SO CE FCC

规格

ADAM-4056S 和 ADAM-4056SO

- 通道 12
- 光隔离 5,000 V_{DC}
- 电源要求 未调理 10~30 V_{DC}
- 功耗 1 W @ 24 V_{DC}
- 内置看门狗定时器

ADAM-4056S

- 数字量输出类型 汇
- I/O 类型 汇点型输出
- 数字量输出 集电极开路 40 V (200mA 最大负载)
- 认证 CE, FCC

ADAM-4056SO

- 数字量输出类型 源
- I/O 类型 源点型输出
- 数字量输出 V_{CC}: 10 ~ 35 V_{DC}
电流: 1A (每通道)
- 认证 CE, FCC
- 过流检测和保护

订货信息

- ADAM-4056S 12 路汇点型隔离数字量输出模块
- ADAM-4056SO 12 路源点型隔离数字量输出模块



ADAM-4060 CE FM APPROVED

规格

继电器输出

- 通道 4 路继电器, 2 路 A 型和 2 路 C 型
- 接触功率 AC: 125 V @ 0.6 A
250 V @ 0.3 A
DC: 30 V @ 2 A
110 V @ 0.6 A
- 击穿电压 500 V_{AC} (50/60 Hz)
- 继电器接通时间 (典型) 3 毫秒
- 继电器断开时间 (典型) 1 毫秒
- 总切换时间 10 毫秒
- 绝缘电阻 最小 1,000 MΩ (500 V_{DC})

内置看门狗定时器

电源

- 电源要求 未调理 10~30 V_{DC}
- 功耗 0.8 W @ 24 V_{DC}

订货信息

- ADAM-4060 4 路继电器输出模块



ADAM-4068 CE FCC

规格

继电器输出

- 通道 4 个 A 型和 4 个 C 型
- 接触功率 AC: 125 V @ 0.6 A
250 V @ 0.3 A
DC: 30 V @ 2 A
110 V @ 0.6 A
- 击穿电压 500 V_{AC} (50/60 Hz)
- 继电器接通时间 (典型) 2 毫秒
- 继电器断开时间 (典型) 4 毫秒
- 绝缘电阻 最小 1,000 MΩ (500 V_{DC})

内置看门狗定时器

- 系统和通讯看门狗

电源

- 电源要求 未调理 10 ~ 30 V_{DC}
- 功耗 0.6 W @ 24 V_{DC}

订货信息

- ADAM-4068 带 Modbus® 和 LED 的 8 路继电器输出模块

1 软件

2 IPCC

3 TPC

4 FPM

5 ATM & AWS

6 DA&C

7 cPCI

8 ADAM-3000

9 运动控制

10 ICOM

11 eConnectivity

12 UNO

13 ADAM-4000

14 ADAM-5000

15 ADAM-6000

16 ADAM-8000

17 BAS

